



Kable układać w korytkach metalowych do belek podciągających lub układanych na betonowej płycie. Pionowe odcinki układać w korytkach montowanych do filarów. Kable układać w jednej warstwie, mocować do korytka opaskami kablowymi.

Zasilanie nagrzewnic N1, N3, N6, N8 - przewód YDY20 4x4mm².
 Zasilanie rozdzielni na poszczególnych filarach N2, N4, N5, N7, N10-N17 - przewód YDY20 4x2,5mm².
 T-FX wykonać przewodami YDY20 5x6mm².
 Przyrządy sterownicze FT2K20/2 połączyć z elementami wykonawczymi w rozdzielniach przewodami YDY 3x1,5mm².

Układ sieci TN-C-S